



Таблица выбора и технические характеристики

Мощность, кВт	Обороты на выходе N _{вых} , об/мин	Крутящий момент на выходном валу Т _{ном} , Н м	Передающее число	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{фном}	Габарит редуктора	Обороты электродвигателя N _{вых} , об/мин
0,12	6,7	172	134,82	5270	1,15	ПР 113	900
0,12	7,3	157	123,66	5410	1,25	ПР 113	900
0,12	8,6	134	105,28	5600	1,5	ПР 113	900
0,12	9,9	116	90,77	5730	1,75	ПР 113	900
0,12	10	112	134,82	5750	1,8	ПР 113	1400
0,12	11	103	123,66	5800	1,95	ПР 113	1400
0,12	11	108	84,61	5770	1,85	ПР 113	900
0,12	12	94	73,96	5850	2,1	ПР 113	900
0,12	13	87	105,28	5880	2,3	ПР 113	1400
0,12	15	75	90,77	5930	2,7	ПР 113	1400
0,12	16	70	84,61	5950	2,8	ПР 113	1400
0,12	19	61	73,96	5980	3,3	ПР 113	1400
0,18	7	245	123,66	3060	0,8	ПР 113	900
0,18	8,3	210	105,28	4840	0,95	ПР 113	900
0,18	9,6	179	90,77	5190	1,1	ПР 113	900
0,18	9,8	176	134,82	5230	1,15	ПР 113	1400
0,18	10	167	84,61	5310	1,2	ПР 113	900
0,18	11	161	123,66	5370	1,25	ПР 113	1400
0,18	13	137	105,28	5580	1,45	ПР 113	1400
0,18	15	118	90,77	5710	1,7	ПР 113	1400
0,18	16	110	84,61	5760	1,8	ПР 113	1400
0,18	18	96	73,96	5840	2,1	ПР 113	1400
0,18	19	90	69,33	5870	2,2	ПР 113	1400
0,18	22	80	61,18	5920	2,5	ПР 113	1400
0,18	24	73	55,76	5940	2,8	ПР 113	1400
0,18	27	63	48,08	5960	3,2	ПР 113	1400
0,25	9,6	250	134,82	2630	0,8	ПР 113	1400





Мощность, кВт	Обороты на выходе N _{вых} , об/мин	Крутящий момент на выходном валу Т _{ном} , Н м	Передаточное число	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{фном}	Габарит редуктора	Обороты электродвигателя N _{вых} , об/мин
0,25	11	225	123,66	4560	0,9	ПР 113	1400
0,25	12	193	105,28	5030	1,05	ПР 113	1400
0,25	14	167	90,77	5320	1,2	ПР 113	1400
0,25	15	155	84,61	5420	1,3	ПР 113	1400
0,25	18	136	73,96	5590	1,45	ПР 113	1400
0,25	19	127	69,33	5650	1,55	ПР 113	1400
0,25	21	112	61,18	5750	1,8	ПР 113	1400
0,25	23	102	55,76	5800	1,95	ПР 113	1400
0,25	27	88	48,08	5870	2,3	ПР 113	1400
0,25	29	82	44,81	5760	2,4	ПР 113	1400
0,25	33	72	39,17	5540	2,8	ПР 113	1400
0,25	35	67	36,72	5430	3	ПР 113	1400
0,25	40	60	32,4	5230	3,4	ПР 113	1400
0,37	20	178	69,33	5210	1,15	ПР 113	1400
0,37	23	157	61,18	5410	1,3	ПР 113	1400
0,37	25	143	55,76	5530	1,4	ПР 113	1400
0,37	29	123	48,08	5590	1,6	ПР 113	1400
0,37	31	115	44,81	5480	1,75	ПР 113	1400
0,37	35	100	39,17	5290	2	ПР 113	1400
0,37	38	94	36,72	5190	2,1	ПР 113	1400
0,37	43	83	32,4	5010	2,4	ПР 113	1400
0,37	48	74	28,73	4850	2,7	ПР 113	1400
0,37	49	73	27,32	4830	2,8	ПР 113	1400
0,37	53	67	26,03	4710	2,8	ПР 113	1400
0,37	57	63	24,42	4620	3,2	ПР 113	1400
0,37	62	57	22,27	4500	3,5	ПР 113	1400
0,37	71	49	19,31	4320	4,1	ПР 113	1400
0,37	76	46	18,05	4230	4,3	ПР 113	1400
0,37	88	40	15,6	4050	5	ПР 113	1400





Мощность, кВт	Обороты на выходе N _{вых} , об/мин	Крутящий момент на выходном валу Т _{ном} , Н м	Передаточное число	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Габарит редуктора	Обороты электродвигателя N _{вых} , об/мин
0,37	104	34	13,25	3850	5,6	ПР 113	1400
0,37	117	30	11,83	3720	6	ПР 113	1400
0,55	22	235	61,18	3910	0,85	ПР 113	1400
0,55	24	215	55,76	4740	0,95	ПР 113	1400
0,55	28	186	48,08	5120	1,1	ПР 113	1400
0,55	30	173	44,81	5230	1,15	ПР 113	1400
0,55	35	151	39,17	5070	1,3	ПР 113	1400
0,55	37	142	36,72	4990	1,4	ПР 113	1400
0,55	42	125	32,4	4840	1,6	ПР 113	1400
0,55	47	111	28,73	4700	1,8	ПР 113	1400
0,55	56	94	24,42	4500	2,1	ПР 113	1400
0,55	61	86	22,27	4390	2,3	ПР 113	1400
0,55	70	75	19,31	4220	2,7	ПР 113	1400
0,55	75	70	18,05	4140	2,9	ПР 113	1400
0,55	87	60	15,6	3970	3,3	ПР 113	1400
0,55	103	51	13,25	3790	3,7	ПР 113	1400
0,55	115	46	11,83	3670	4	ПР 113	1400
0,75	29	250	48,08	2330	0,8	ПР 113	1400
0,75	31	235	44,81	4230	0,85	ПР 113	1400
0,75	35	205	39,17	4720	1	ПР 113	1400
0,75	38	191	36,72	4740	1,05	ПР 113	1400
0,75	43	168	32,4	4610	1,2	ПР 113	1400
0,75	48	149	28,73	4490	1,35	ПР 113	1400
0,75	57	127	24,42	4320	1,6	ПР 113	1400
0,75	62	116	22,27	4230	1,75	ПР 113	1400
0,75	71	100	19,31	4080	2	ПР 113	1400
0,75	76	94	18,05	4010	2,1	ПР 113	1400
0,75	88	81	15,6	3850	2,5	ПР 113	1400





Мощность, кВт	Обороты на выходе N _{вых} , об/мин	Крутящий момент на выходном валу Т _{ном} , Н м	Передаточное число	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{фном}	Габарит редуктора	Обороты электродвигателя N _{вых} , об/мин
0,75	104	69	13,25	3690	2,8	ПР 113	1400
0,75	117	61	11,83	3570	3	ПР 113	1400
0,75	137	53	10,11	3420	3,2	ПР 113	1400
0,75	146	49	9,47	3360	3,4	ПР 113	1400
1,1	43	245	32,4	2900	0,8	ПР 113	1400
1,1	49	215	28,73	3300	0,95	ПР 113	1400
1,1	57	183	24,42	3720	1,1	ПР 113	1400
1,1	73	145	19,31	3840	1,4	ПР 113	1400
1,1	78	135	18,05	3790	1,5	ПР 113	1400
1,1	90	117	15,6	3660	1,7	ПР 113	1400
1,1	106	99	13,25	3520	1,9	ПР 113	1400
1,1	118	89	11,83	3430	2,1	ПР 113	1400
1,1	139	76	10,11	3290	2,2	ПР 113	1400
1,1	148	71	9,47	3230	2,3	ПР 113	1400
1,1	176	60	7,97	3090	2,6	ПР 113	1400
1,1	210	50	6,67	2920	2,9	ПР 113	1400
1,1	247	43	5,67	2790	3,3	ПР 113	1400
1,1	277	38	5,06	2700	3,5	ПР 113	1400
1,5	73	196	19,31	2660	1	ПР 113	1400
1,5	78	183	18,05	2840	1,1	ПР 113	1400
1,5	90	159	15,6	3160	1,25	ПР 113	1400
1,5	106	135	13,25	3350	1,4	ПР 113	1400
1,5	119	120	11,83	3270	1,5	ПР 113	1400
1,5	140	103	10,11	3160	1,65	ПР 113	1400
1,5	149	96	9,47	3110	1,75	ПР 113	1400
1,5	177	81	7,97	2980	1,95	ПР 113	1400
1,5	204	70	13,25	2880	2,7	ПР 113	2800
1,5	211	68	6,67	2820	2,1	ПР 113	1400





Мощность, кВт	Обороты на выходе N _{вх} , об/мин	Крутящий момент на выходном валу Т _{ном} , Н м	Передаточное число	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{фном}	Габарит редуктора	Обороты электродвигателя N _{вых} , об/мин
1,5	228	63	11,83	2790	2,9	ПП 113	2800
1,5	249	58	5,67	2710	2,5	ПП 113	1400
1,5	267	54	10,11	2680	3,2	ПП 113	2800
1,5	279	51	5,06	2630	2,6	ПП 113	1400
1,5	285	50	9,47	2630	3,3	ПП 113	2800
1,5	326	44	4,32	2520	2,9	ПП 113	1400
1,5	339	42	7,97	2510	3,7	ПП 113	2800
1,5	348	41	4,05	2470	3	ПП 113	1400
1,5	414	35	3,41	2360	3,2	ПП 113	1400
2,2	90	230	15,6	1070	0,85	ПП 113	1400
2,2	106	198	13,25	1660	0,95	ПП 113	1400
2,2	119	176	11,83	1990	1,05	ПП 113	1400
2,2	140	151	10,11	2360	1,15	ПП 113	1400
2,2	141	149	19,31	2380	1,35	ПП 113	2800
2,2	149	141	9,47	2480	1,2	ПП 113	1400
2,2	151	139	18,05	2510	1,45	ПП 113	2800
2,2	175	120	15,6	2740	1,65	ПП 113	2800
2,2	177	119	7,97	2750	1,3	ПП 113	1400
2,2	206	102	13,25	2720	1,85	ПП 113	2800
2,2	211	99	6,67	2470	1,45	ПП 113	1400
2,2	231	91	11,83	2650	2	ПП 113	2800
2,2	249	84	5,67	2570	1,7	ПП 113	1400
2,2	270	78	10,11	2550	2,2	ПП 113	2800
2,2	279	75	5,06	2500	1,8	ПП 113	1400
2,2	288	73	9,47	2510	2,3	ПП 113	2800
2,2	326	64	4,32	2410	1,95	ПП 113	1400
2,2	342	61	7,97	2410	2,5	ПП 113	2800
2,2	348	60	4,05	2370	2	ПП 113	1400
2,2	409	51	6,67	2280	2,8	ПП 113	2800





Мощность, кВт	Обороты на выходе N _{вых} , об/мин	Крутящий момент на выходном валу Т _{ном} , Н м	Передаточное число	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{фном}	Габарит редуктора	Обороты электродвигателя N _{вых} , об/мин
2,2	414	51	3,41	2270	2,2	ПР 113	1400
2,2	482	44	5,67	2180	3,3	ПР 113	2800
2,2	540	39	5,06	2120	3,5	ПР 113	2800
2,2	632	33	4,32	2030	3,8	ПР 113	2800
2,2	675	31	4,05	1990	3,9	ПР 113	2800
2,2	801	26	3,41	1900	4,3	ПР 113	2800
3	139	205	10,11	780	0,8	ПР 113	1400
3	148	194	9,47	1010	0,85	ПР 113	1400
3	176	163	7,97	1510	0,95	ПР 113	1400
3	210	137	6,67	1250	1,05	ПР 113	1400
3	247	116	5,67	1630	1,25	ПР 113	1400
3	277	103	10,11	2340	1,65	ПР 113	2800
3	277	104	5,06	1830	1,3	ПР 113	1400
3	296	97	9,47	2380	1,7	ПР 113	2800
3	324	88	4,32	2070	1,45	ПР 113	1400
3	346	83	4,05	2140	1,45	ПР 113	1400
3	351	82	7,97	2290	1,9	ПР 113	2800
3	411	70	3,41	2180	1,6	ПР 113	1400
3	420	68	6,67	2170	2,1	ПР 113	2800
3	494	58	5,67	2090	2,5	ПР 113	2800
3	553	52	5,06	2030	2,6	ПР 113	2800
3	648	44	4,32	1950	2,8	ПР 113	2800
3	692	41	4,05	1920	3	ПР 113	2800
3	821	35	3,41	1840	3,2	ПР 113	2800

