



8 - Programma di fabbricazione

8 - Selection tables

P_1	n_2	M_2	F_{t2}	i	f_s		Massa Mass		
kW	min ⁻¹	N m	N				HF	F0	
							kg	kg	
0,09	6,57	131	6 000	136	1,25	MR 3I 3 - 63 A 6 B5 11 x 140	14,5	16,5	
	7,27	118	6 000	123	1,6				
	8,18	105	6 000	109	1,9				
	9,08	95	6 000	98	2,36				
	9,44	91	6 000	94,3	2,24				
	10,5	82	6 000	84,9	2,8				
	7,06	122	4 500	126	1				
	7,82	110	4 500	114	1,25				
	8,8	98	4 500	101	1,5				
	10,1	85	4 500	87,7	1,8				
	11,3	76	4 500	78,9	2				
	12,5	69	4 500	71,4	2,12				
	13,7	63	4 500	65	2,36				
	15	57	4 500	59,5	2,65				
	18,7	45,9	4 370	47,5	3,35				
	12,2	70	2 300	72,7	1,32				
	13,7	63	2 180	64,9	1,5				
	15,3	56	2 060	58,4	1,7				
	16,8	51	2 120	52,9	1,9				
	18,5	46,5	2 120	48,1	2				
	22,8	37,7	2 000	39	2,5				
	12,8	67	1 360	69,5	0,8				
	14,2	60	1 450	62,6	0,95				
	15,3	56	1 500	58,3	1				
	17,2	50	1 600	51,8	1,12				
	19,2	44,8	1 600	46,4	1,25				
	17,6	48,8	1 220	77,7	0,95				
	19,7	43,6	1 320	69,5	1,18				
	21,9	39,3	1 280	62,6	1,4				
	23,5	36,6	1 280	58,3	1,5				
	26,4	32,5	1 220	51,8	1,7				
	29,5	29,1	1 250	46,4	1,9				
	34,7	24,8	1 180	39,5	2,24				
	37,3	23,1	1 120	36,8	2,36				
	41,9	20,5	1 150	32,7	2,8				
	46,8	18,4	1 120	29,3	3				
	51,9	16,6	1 120	26,4	3,35				
	61,3	14	1 090	22,3	4				
	67,1	12,8	1 090	20,4	4,25				
	88,1	9,8	900	15,5	4,5				
	98,6	8,7	900	13,9	5,6				
	109	7,9	900	12,5	6,7				
	118	7,3	900	11,7	7,5				
	132	6,5	875	10,4	8,5				
	148	5,8	875	9,28	9,5				
	164	5,3	825	8,37	9,5				
	193	4,44	690	7,08	9,5				
	212	4,06	630	6,48	9,5				
	237	3,63	615	5,79	9,5				
	272	3,17	580	5,05	9,5				
0,12	4,88	235	8 000	178	1,6	MR 3I 5 - 63 B 6 BX1 11 x 160	25	27	
	5,57	206	7 500	156	2,24				
	6,25	183	8 000	139	2,65				
	6,94	165	7 750	125	2,8				
	7,68	149	6 300	178	2,5	MR 3I 5 - 63 A 4 BX1 11 x 160	25	27	
	4,8	239	6 000	181	1,12				
	5,31	216	6 000	164	1,4				
	6,02	190	6 000	145	1,7				
	6,76	170	6 000	129	2				
	7,55	152	6 000	181	1,7	MR 3I 4 - 63 A 4 BX1 11 x 160	24	25	
	8,36	137	6 000	164	2,24				
	9,48	121	6 000	145	2,65				
	10,6	108	6 000	129	3,15				
	11,8	97	6 000	116	3,55				
	6,42	179	6 000	136	0,9	MR 3I 3 - 63 B 6 B5 11 x 140	14,5	16,5	
	7,1	161	6 000	123	1,12				
	7,99	143	6 000	109	1,4				
	8,88	129	6 000	98	1,7				
	9,22	124	6 000	94,3	1,6				
	10,2	112	6 000	84,9	2				


8 - Programma di fabbricazione

8 - Selection tables

P_1 kW	n_2 min ⁻¹	M_2 N m	F_{t2} N	i	f_s		Massa Mass	
							HF kg	F0 kg
0,12	10,1	113	5 450	136	1,5	MR 3I 3 - 63 A 4 B5 11 x 140	14,5	16
	11,2	102	5 450	123	1,8			
	12,6	91	5 450	109	2,24			
	14	82	6 000	98	2,8			
	7,65	150	4 500	114	0,95	MR 3I 2 - 63 B 6 B5 11 x 140	14	16
	8,6	133	4 500	101	1,12			
	9,92	116	4 500	87,7	1,32			
	11	104	4 500	78,9	1,4			
	12,2	94	4 500	71,4	1,6			
	10,9	105	4 500	126	1,18	MR 3I 2 - 63 A 4 B5 11 x 140	14	15,5
	12	95	4 370	114	1,5			
	13,5	85	4 250	101	1,8			
	15,6	73	4 250	87,7	2			
	17,4	66	4 000	78,9	2,24			
	19,2	60	4 120	71,4	2,5			
	21,1	54	4 000	65	2,8			
	23	49,7	4 000	59,5	3			
	13,4	85	2 240	64,9	1,12	MR 3I 1 - 63 B 6 B5 11 x 140	11	12,5
	14,9	77	2 360	58,4	1,25			
	16,5	70	2 180	52,9	1,4			
	18,1	63	2 240	48,1	1,5			
	16,3	70	1 850	84,1	1,12	MR 3I 1 - 63 A 4 B5 11 x 140	10,5	12,5
	18,9	61	1 800	72,7	1,5			
	21,1	54	1 750	64,9	1,8			
	23,5	48,8	1 750	58,4	1,9			
	25,9	44,2	1 650	52,9	2,12			
	28,5	40,3	1 700	48,1	2,36			
	35,1	32,6	1 750	39	2,8			
	39	29,4	1 750	35,1	3,15			
	43,1	26,6	1 800	31,8	3,55			
	23,5	48,8	1 320	58,3	1,12	MR 3I 0 - 63 A 4 B5R 9 x 120	9,8	11,5
	26,4	43,3	1 360	51,8	1,32			
	29,5	38,8	1 280	46,4	1,4			
	34,7	33	1 220	39,5	1,7			
	37,3	30,8	1 150	36,8	1,8			
	41,9	27,3	1 180	32,7	2			
	46,8	24,5	1 060	29,3	2,24			
	51,9	22,1	1 060	26,4	2,5			
	61,3	18,7	1 060	22,3	3			
	67,1	17,1	1 030	20,4	3,35			
						MR 2I 0 - 63 B 6 B5R 9 x 120	9,9	11,5
	69,5	16,5	975	12,5	3,35			
	74,6	15,4	1 000	11,7	3,55			
	83,9	13,7	975	10,4	4			
	88,1	13	875	15,5	3,35	MR 2I 0 - 63 A 4 B5R 9 x 120	9,7	11,5
	98,6	11,6	875	13,9	4,25			
	109	10,5	875	12,5	5			
	118	9,8	875	11,7	5,6			
	132	8,7	850	10,4	6,3			
	148	7,8	850	9,28	7,1			
	164	7	800	8,37	7,1			
	193	5,9	690	7,08	7,1			
	212	5,4	630	6,48	7,1			
	237	4,84	600	5,79	7,1			
	272	4,22	580	5,05	7,1	MR 2I 0 - 63 A 4 B5A 11 x 120	9,7	11,5
	324	3,54	580	4,23	9,5			
	372	3,08	560	3,69	9,5			
0,18	4,67	368	12 500	194	2	MR 3I 7 - 71 A 6 BX1 14 x 200	44	48
	5,17	333	12 500	175	2,5			
	4,51	381	10 000	201	1,4	MR 3I 6 - 71 A 6 BX5 14 x 160	40	44
	5,04	341	10 000	180	1,8			
	5,77	298	10 000	157	2,24			
	6,48	265	10 000	140	2,5			
	7,21	238	10 000	125	2,8			


8 - Programma di fabbricazione

8 - Selection tables

P_1 kW	n_2 min ⁻¹	M_2 N m	F_2 N	i	f_s		Massa Mass	
							HF kg	F0 kg
0,18	5,08	339	8 000	178	1,12	MR 3I 5 - 71 A 6 BX2 11 × 160	27	30
	5,8	297	8 000	156	1,5			
	6,5	265	8 000	139	1,8			
	7,22	238	8 000	125	1,9			
	6,44	267	8 000	141	1,4	MR 3I 5 - 71 A 6 B5 14 × 160	27	30
	7,35	234	8 000	123	1,9			
	8,24	209	7 750	110	2,36			
	7,63	225	6 500	178	1,7	MR 3I 5 - 63 B 4 BX1 11 × 160	25	27
	8,71	197	6 500	156	2,24			
	9,76	176	6 700	139	2,8			
	10,8	158	6 700	125	2,8			
	5,52	311	6 000	164	0,95	MR 3I 4 - 71 A 6 BX2 11 × 160	26	29
	6,26	275	6 000	145	1,18			
	7,03	245	6 000	129	1,4			
	6,33	272	6 000	143	1	MR 3I 4 - 71 A 6 B5 14 × 160	26	29
	7	245	6 000	129	1,25			
	7,5	229	6 000	181	1,18	MR 3I 4 - 63 B 4 BX1 11 × 160	24	26
	8,3	207	6 000	164	1,4			
	9,41	183	6 000	145	1,8			
	10,6	163	6 000	129	2			
	11,8	146	6 000	116	2,24			
	13,2	131	6 000	103	2,5			
	14,6	117	6 000	92,9	2,8			
	7,39	233	5 300	123	0,8	MR 3I 3 - 71 A 6 B5R 11 × 140	16,5	19,5
	8,32	207	6 000	109	0,95			
	9,23	186	6 000	98	1,18			
	9,6	179	6 000	94,3	1,12			
	9,22	187	5 800	98,2	0,9	MR 3I 3 - 71 A 6 B5 14 × 160	16,5	19,5
	10,2	169	6 000	88,8	1,12			
	10	171	4 870	136	0,95	MR 3I 3 - 63 B 4 B5 11 × 140	14,5	16
	11,1	155	5 600	123	1,18			
	12,5	138	5 600	109	1,5			
	13,9	124	5 800	98	1,8			
	14,4	119	5 450	94,3	1,7			
	16	107	5 450	84,9	2,12			
	19	90	5 800	71,5	2,5			
	20,8	83	6 000	65,5	2,65			
	23,9	72	5 600	56,8	2,8			
	10,8	159	3 550	126	0,8	MR 3I 2 - 63 B 4 B5 11 × 140	14	16
	12	144	4 250	114	0,95			
	13,4	128	4 500	101	1,18			
	15,5	111	4 500	87,7	1,32			
	17,2	100	4 500	78,9	1,5			
	19	90	4 250	71,4	1,7			
	20,9	82	4 120	65	1,8			
	22,9	75	4 120	59,5	2			
	28,6	60	3 750	47,5	2,5			
	31,6	54	3 750	43	2,8			
	34,7	49,5	3 650	39,2	3			
	47	36,5	3 070	28,9	3,35	MR 2I 2 - 63 B 4 BX1 11 × 160	14	15,5
	52,1	33	3 150	26,1	4			
	58,6	29,3	3 350	23,2	5			
	15,5	111	2 060	58,4	0,85	MR 3I 1 - 71 A 6 B5R 11 × 140	12,5	16
	17,1	100	2 120	52,9	0,95			
	18,7	92	1 800	72,7	0,95	MR 3I 1 - 63 B 4 B5 11 × 140	10,5	12,5
	21	82	1 900	64,9	1,18			
	23,3	74	1 950	58,4	1,32			
	25,7	67	1 850	52,9	1,4			
	28,3	61	1 900	48,1	1,6			
	34,9	49,3	1 750	39	1,9			
	38,8	44,4	1 650	35,1	2,12			
	42,8	40,2	1 700	31,8	2,36			
	47	36,6	1 700	28,9	2,65			
	55,9	30,8	1 700	24,3	3,15			
	61,1	28,2	1 550	22,3	2,65	MR 2I 1 - 63 B 4 B5 11 × 140	10,5	12,5
	70,6	24,3	1 500	19,3	3,35			
	79,2	21,7	1 500	17,2	4,25			


8 - Programma di fabbricazione

8 - Selection tables

P_1	n_2	M_2	F_{r2}	i	f_s		Massa Mass	
							HF kg	F0 kg
0,18	29,3	59	1 220	46,4	0,95	MR 3I 0 - 63 B 4 B5R 9 × 120	9,9	11,5
	34,4	49,9	1 320	39,5	1,12			
	37	46,5	1 280	36,8	1,18			
	41,6	41,3	1 320	32,7	1,32			
	46,4	37	1 150	29,3	1,5			
	51,5	33,4	1 060	26,4	1,7			
	60,9	28,2	1 060	22,3	2	MR 2I 0 - 63 B 4 B5R 9 × 120	9,8	11,5
	66,6	25,8	950	20,4	2,12			
	87,5	19,6	825	15,5	2,24			
	97,9	17,6	825	13,9	2,8			
	109	15,8	825	12,5	3,35			
	117	14,7	850	11,7	3,75			
	131	13,1	825	10,4	4,25	MR 2I 0 - 63 B 4 B5A 11 × 120	9,8	11,5
	146	11,7	825	9,28	4,75			
	162	10,6	775	8,37	4,75			
	192	9	650	7,08	4,75			
	210	8,2	600	6,48	4,75			
	235	7,3	580	5,79	4,75			
	270	6,4	545	5,05	4,75	MR 2I 0 - 63 A 2 B5R 9 × 120	9,6	11,5
	321	5,3	580	4,23	6,3			
	369	4,66	545	3,69	6,3			
	234	7,3	710	11,7	7,5			
	263	6,5	690	10,4	8,5			
	294	5,8	690	9,28	9			
	326	5,3	630	8,37	9	MR 2I 0 - 63 A 2 B5A 11 × 120	9,6	11,5
	385	4,46	545	7,08	9			
	421	4,08	500	6,48	9			
	471	3,65	475	5,79	9			
	541	3,18	462	5,05	9			
	645	2,66	475	4,23	11,2			
	741	2,32	437	3,69	11,2			
0,25	4,59	520	12 500	194	1,4	MR 3I 7 - 71 B 6 BX1 14 × 200	45	48
	5,08	470	12 500	175	1,8			
	5,46	438	12 500	163	2			
	6	398	12 500	148	2,24			
	7,17	333	11 500	194	2,24	MR 3I 7 - 71 A 4 BX1 14 × 200	44	46
	7,94	301	12 500	175	2,8			
	4,43	538	9 750	201	1	MR 3I 6 - 71 B 6 BX5 14 × 160	41	44
	4,95	482	10 000	180	1,25			
	5,68	421	10 000	157	1,5			
	6,37	375	10 000	140	1,8			
	7,09	337	10 000	125	2			
	7,99	299	10 000	111	2,24			
	8,9	268	10 000	100	2,5	MR 3I 6 - 71 A 4 BX5 14 × 160	40	42
	6,92	345	9 000	201	1,5			
	7,74	309	9 000	180	1,9			
	8,86	269	9 000	157	2,36			
	9,95	240	9 250	140	2,8			
	4,99	478	8 000	178	0,8	MR 3I 5 - 71 B 6 BX2 11 × 160	27	30
	5,7	419	8 000	156	1,06			
	6,39	374	8 000	139	1,32			
	6,33	377	8 000	141	1	MR 3I 5 - 71 B 6 B5 14 × 160	27	30
	7,23	330	8 000	123	1,4			
	8,1	295	8 000	110	1,6			
	9	265	8 000	98,9	1,7			
	7,8	306	7 500	178	1,25	MR 3I 5 - 71 A 4 BX2 11 × 160	26	29
	8,9	268	6 700	156	1,7			
	9,98	239	6 900	139	2			
	9,89	241	7 100	141	1,6	MR 3I 5 - 71 A 4 B5 14 × 160	26	29
	11,3	211	6 300	123	2,12			
	12,7	189	6 700	110	2,5			
	14,1	170	6 500	98,9	2,65			
	6,16	388	6 000	145	0,85	MR 3I 4 - 71 B 6 BX2 11 × 160	26	29
	6,91	345	6 000	129	0,95			
	6,89	347	6 000	129	0,85			
	7,81	306	6 000	114	1,06			
	8,76	272	6 000	102	1,25			

8 - Programma di fabbricazione

8 - Selection tsbles


P_1 kW	n_2 min ⁻¹	M_2 N m	F_2 N	i	f_s		Massa Mass	
							HF kg	F0 kg
0,25 8,49 9,62 10,8 9,72 10,8 12,2 13,7 15,2 17 18,2 20,4	7,67	311	4 500	181	0,85	MR 3I 4 - 71 A 4 BX2 11 × 160	25	28
	8,49	281	5 800	164	1,06	MR 3I 4 - 71 A 4 B5 14 × 160	25	28
	9,62	248	6 000	145	1,32			
	10,8	221	6 000	129	1,5			
	9,72	246	5 800	143	1,06			
	10,8	222	6 000	129	1,32			
	12,2	196	6 000	114	1,7			
	13,7	174	6 000	102	1,9			
	15,2	157	6 000	91,5	2,12			
	17	140	6 000	81,6	2,36			
10,9 12,3 13,7 14,2 15,7 17,6 19,6 20,3 22,6 26,8 29,3	9,08	263	5 800	98	0,85	MR 3I 3 - 71 B 6 B5R 11 × 140	17	19,5
	9,44	253	5 300	94,3	0,8	MR 3I 3 - 71 B 6 B5 14 × 160	17	19,5
	10	238	5 300	88,8	0,8	MR 3I 3 - 63 C 4 B5* 11 × 140	14,5	16,5
	10,9	218	4 370	123	0,85	MR 3I 3 - 71 A 4 B5 14 × 160	15,5	18,5
	12,3	194	5 150	109	1,06			
	13,7	175	6 000	98	1,32			
	14,2	169	4 870	98,2	1			
	15,7	152	5 600	88,8	1,18			
	17,6	135	5 600	78,8	1,5			
	19,6	122	5 800	71	1,8			
	20,3	117	5 300	68,3	1,7			
	22,6	106	5 450	61,5	2,12			
	26,8	89	5 800	51,8	2,5			
	29,3	82	5 800	47,5	2,65			
13,2 14,7 16,9 19 21,9 24,3 26,9 29,5 36,3 40,4 44,6 49 46,4 51,3 57,7 64,2 61 67,5	13,2	180	3 650	101	0,85	MR 3I 2 - 63 C 4 B5* 11 × 140	14	16
	14,7	162	4 120	91	0,95	MR 3I 2 - 71 A 4 B5 14 × 160	15	18
	16,9	142	4 250	82,4	1			
	19	126	4 500	73,3	1,18			
	21,9	109	4 250	63,5	1,4			
	24,3	98	4 250	57,1	1,5			
	26,9	89	3 870	51,7	1,7			
	29,5	81	3 870	47,1	1,9			
	36,3	66	3 450	38,3	2,24			
	40,4	59	3 450	34,4	2,5			
	44,6	54	3 450	31,2	2,8			
	49	48,7	3 450	28,4	3,15			
	46,4	52	3 000	28,9	2,36	MR 2I 2 - 63 C 4 BX1 11 × 160	14	16
	51,3	46,5	3 150	26,1	2,8			
	57,7	41,4	3 250	23,2	3,55			
	64,2	37,2	3 350	20,9	4			
	61	39,2	2 800	22,8	3	MR 2I 2 - 71 A 4 B5 14 × 160	15	18
	67,5	35,4	3 000	20,6	3,75			
25,4 27,8 34,4 38,2 42,2 46,3 55,1 51,8 57,6 63,6 60,2 69,6 78 86,7 95,7	25,4	94	1 800	52,9	1	MR 3I 1 - 63 C 4 B5* 11 × 140	11	12,5
	27,8	86	1 900	48,1	1,12			
	34,4	69	1 800	39	1,4			
	38,2	63	1 850	35,1	1,5			
	42,2	57	1 750	31,8	1,7			
	46,3	52	1 750	28,9	1,8			
	55,1	43,4	1 600	24,3	2,24			
	51,8	46,1	1 700	17,2	2	MR 2I 1 - 71 B 6 B5R 11 × 140	13	16
	57,6	41,5	1 650	15,5	2,24			
	63,6	37,6	1 550	14	2,5			
	60,2	39,7	1 600	22,3	1,9	MR 2I 1 - 63 C 4 B5* 11 × 140	10,5	12,5
	69,6	34,3	1 450	19,3	2,5			
	78	30,6	1 450	17,2	3			
	86,7	27,5	1 500	15,5	3,35			
	95,7	24,9	1 400	14	3,75			
36,4 41 45,8 50,8 60 65,6	36,4	66	1 090	36,8	0,85	MR 3I 0 - 63 C 4 B5R 9 × 120	10	12
	41	58	1 150	32,7	0,95			
	45,8	52	1 150	29,3	1,06			
	50,8	47	1 150	26,4	1,18			
	60	39,8	1 060	22,3	1,4			
	65,6	36,4	1 060	20,4	1,5			

* Potenza o corrispondenza potenza-grandezza motore non normalizzata.

* Power or motor power-to-size correspondence not according to standard.

8 - Programma di fabbricazione

8 - Selection tables


P_1	n_2	M_2	F_{r2}	i	f_s		Massa Mass	
							HF	F0
kW	min ⁻¹	N m	N			ØD ØP	kg	kg
0,25	86,2	27,7	925	15,5	1,6	MR 2I 0 - 63 C 4 B5R 9 × 120	9,9	11,5
	96,4	24,8	825	13,9	2			
	107	22,3	775	12,5	2,36			
	115	20,8	800	11,7	2,65			
	129	18,5	775	10,4	3			
	144	16,5	775	9,28	3,35			
	160	14,9	730	8,37	3,35			
	189	12,6	615	7,08	3,35			
	207	11,5	560	6,48	3,35			
	231	10,3	545	5,79	3,35			
	266	9	530	5,05	3,35			
	317	7,5	545	4,23	4,5	MR 2I 0 - 63 C 4 B5A 11 × 120	9,9	11,5
	364	6,6	515	3,69	4,5			
	234	10,2	690	11,7	5,3	MR 2I 0 - 63 B 2 B5R 9 × 120	9,6	11,5
	263	9,1	670	10,4	6,3			
	294	8,1	670	9,28	6,3			
	326	7,3	615	8,37	6,3			
	385	6,2	530	7,08	6,3			
	421	5,7	487	6,48	6,3			
	471	5,1	462	5,79	6,3			
	541	4,41	450	5,05	6,3			
	645	3,7	462	4,23	8	MR 2I 0 - 63 B 2 B5A 11 × 120	9,6	11,5
	741	3,22	437	3,69	8			
0,37	5,37	659	12 500	163	1,4	MR 3I 7 - 71 C 6 BX1 14 × 200	45	48
	5,9	599	12 500	148	1,5			
	6,31	560	12 500	147	1,32	MR 3I 7 - 80 A 6 B5 19 × 200	46	50
	6,99	506	12 500	133	1,6			
	7,5	471	12 500	124	1,9			
	7,12	496	11 800	194	1,5	MR 3I 7 - 71 B 4 BX1 14 × 200	44	47
	7,88	448	12 200	175	1,8			
	8,46	418	12 200	163	2,12			
	9,31	380	12 500	148	2,36			
	10,4	341	12 500	133	2,65			
	4,87	725	8 500	180	0,85	MR 3I 6 - 71 C 6 BX5 14 × 160	41	44
	5,58	633	10 000	157	1			
	6,26	564	10 000	140	1,18			
	6,1	580	9 000	153	0,9	MR 3I 6 - 80 A 6 B5 19 × 200	43	46
	6,81	519	10 000	137	1,18			
	7,8	453	10 000	119	1,4			
	8,76	403	10 000	106	1,7			
	6,88	514	7 750	201	1,06	MR 3I 6 - 71 B 4 BX5 14 × 160	41	43
	7,68	460	9 500	180	1,32			
	8,8	402	9 750	157	1,6			
	9,88	358	9 500	140	1,9			
	11	321	9 000	125	2,12			
	12,4	285	9 000	111	2,36			
	13,8	256	9 250	100	2,65			
	15,3	231	9 500	90,4	2,8			
	7,11	497	8 000	123	0,9	MR 3I 5 - 71 C 6 B5* 14 × 160	28	30
	7,97	444	8 000	110	1,06			
	8,85	399	8 000	98,9	1,12			
	7,74	456	6 700	178	0,8	MR 3I 5 - 71 B 4 BX2 11 × 160	27	30
	8,84	400	7 300	156	1,12			
	9,91	357	7 750	139	1,32			
	9,82	360	7 300	141	1,06			
	11,2	315	7 100	123	1,4	MR 3I 5 - 71 B 4 B5 14 × 160	27	30
	12,6	281	6 700	110	1,7			
	14	253	6 700	98,9	1,8			
	15,6	226	6 500	88,2	2,12			
	17,4	203	6 900	79,3	2,5			
	18,7	189	6 700	73,9	2,65			
	20,8	170	6 900	66,4	3			

* Potenza o corrispondenza potenza-grandezza motore non normalizzata.

* Power or motor power-to-size correspondence not according to standard.


8 - Programma di fabbricazione

8 - Selection tables

P_1 kW	n_2 min ⁻¹	M_2 N m	F_2 N	i	f_s		Massa Mass	
							HF kg	F0 kg
0,37	9,55	370	4 500	145	0,9	MR 3I 4 - 71 B 4 BX2 11 × 160 MR 3I 4 - 71 B 4 B5 14 × 160 MR 2I 4 - 71 B 4 BX5 14 × 160	26	29
	10,7	330	5 600	129	1			
	10,7	331	4 870	129	0,9		26	29
	12,1	292	6 000	114	1,12			
	13,6	260	6 000	102	1,32			
	15,1	234	6 000	91,5	1,4			
	16,9	209	6 000	81,6	1,6			
	18,1	196	6 000	76,4	1,7			
	20,2	175	6 000	68,3	1,9			
	22,5	157	6 000	61,3	2,12			
	24,9	142	6 000	55,4	2,36			
	27,4	129	6 000	50,4	2,65			
	29,8	119	6 000	46,3	2,8			
	33,2	106	6 000	41,6	3,15			
	44	80	6 000	31,4	3,15		25	28
	14,1	251	4 370	98	0,9		16,5	19
	15,5	227	4 120	88,8	0,8		16,5	19
	17,5	202	5 000	78,8	1			
	19,4	182	5 800	71	1,25			
	20,2	175	5 450	68,3	1,12			
	22,4	158	5 600	61,5	1,4			
	26,6	133	5 450	51,8	1,7			
	29,1	122	5 600	47,5	1,8			
	33,5	105	5 300	41,2	1,8			
	37,2	95	5 300	37,1	2,36			
	44,2	80	5 300	31,2	2,8			
	44,4	80	4 250	31,1	2		16,5	19
	49,1	72	4 250	28,1	2,36			
	21,7	163	3 750	63,5	0,9	MR 3I 2 - 71 B 4 B5 14 × 160 MR 2I 2 - 71 B 4 BX2 11 × 160 MR 2I 2 - 71 B 4 B5 14 × 160	16	19
	24,2	146	4 000	57,1	1			
	26,7	132	4 120	51,7	1,12			
	29,3	121	4 250	47,1	1,25			
	36	98	4 000	38,3	1,5			
	40,1	88	3 650	34,4	1,7			
	44,3	80	3 550	31,2	1,9			
	48,6	73	3 250	28,4	2,12			
	53,2	66	3 250	26	2,24			
	47,7	74	3 450	28,9	1,6		16	18,5
	52,9	67	3 250	26,1	2			
	59,4	59	3 150	23,2	2,5			
	66,1	53	3 150	20,9	2,8			
	60,5	58	3 000	22,8	2		16	18,5
	67	53	2 900	20,6	2,5			
	75,4	46,9	3 000	18,3	3			
	35,4	100	1 750	39	0,95		13	15,5
	39,3	90	1 800	35,1	1,06			
	43,4	81	1 900	31,8	1,18			
	47,7	74	1 950	28,9	1,32			
	56,7	62	1 750	24,3	1,5			
	62	57	1 750	22,3	1,32		12,5	15,5
	71,7	49,3	1 450	19,3	1,7			
	80,3	44	1 320	17,2	2,12			
	89,3	39,6	1 400	15,5	2,36			
	98,6	35,8	1 320	14	2,65			
	108	32,6	1 320	12,8	3			
	88,8	39,8	875	15,5	1,12	MR 2I 0 - 71 B 4 B5B 11 × 120	12	14,5
	99,3	35,6	825	13,9	1,4			
	110	32,1	825	12,5	1,6			
	118	29,9	775	11,7	1,9			
	133	26,5	690	10,4	2,12			
	149	23,8	690	9,28	2,36			
	182	19,4	710	7,57	2,8			
	203	17,4	630	6,78	3			
	226	15,7	580	6,12	3			
	267	13,2	545	5,17	3			
	292	12,1	530	4,73	3			
	326	10,8	515	4,23	3			
	374	9,4	487	3,69	3			

8 - Programma di fabbricazione

8 - Selection tables


P_1	n_2	M_2	F_{T2}	i	f_s		Massa Mass	
							HF	F0
kW	min ⁻¹	N m	N				kg	kg
0,37	267	13,2	615	10,4	4,25	MR 2I 0 - 63 C 2 B5R 9 × 120	9,8	11,5
	298	11,9	615	9,28	4,5			
	330	10,7	580	8,37	4,5			
	390	9,1	500	7,08	4,5			
	427	8,3	450	6,48	4,5			
	477	7,4	437	5,79	4,5	MR 2I 0 - 63 C 2 B5A 11 × 120	9,8	11,5
	548	6,4	425	5,05	4,5			
	653	5,4	437	4,23	5,6			
	750	4,71	412	3,69	5,6			
0,55	5,64	931	12 500	163	0,95	MR 3I 7 - 80 B 6 BX2 14 × 200	48	51
	6,21	846	12 500	148	1,06			
	6,24	841	11 500	147	0,85	MR 3I 7 - 80 B 6 B5 19 × 200	48	51
	6,96	754	9 750	194	0,95			
	7,71	681	12 200	175	1,18			
	8,28	635	12 500	163	1,4	MR 3I 7 - 71 C 4 BX1 14 × 200	45	48
	9,11	577	12 500	148	1,6			
	9,64	545	12 500	147	1,32			
	11,5	458	12 500	124	2			
	12,6	417	12 200	113	2,12	MR 3I 7 - 80 A 4 B5 19 × 200	47	50
	14	375	12 500	101	2,36			
	8,61	610	8 250	157	1,06	MR 3I 6 - 71 C 4 BX5 14 × 160	41	44
	9,66	544	9 500	140	1,25			
	9,31	564	7 100	153	0,95	MR 3I 6 - 80 A 4 B5 19 × 200	43	46
	10,4	505	8 750	137	1,18			
	11,9	441	9 250	119	1,5			
	13,4	393	9 000	106	1,7	MR 3I 5 - 80 B 6 B5R 14 × 160	30	34
	14,9	351	9 250	95	1,8			
	16,8	313	9 000	84,6	2,12	MR 3I 5 - 80 B 6 B5 19 × 200	30	34
	17,8	295	9 000	79,8	2,24			
	20	262	9 000	70,9	2,5			
	11,6	453	8 000	79,3	1,12	MR 3I 5 - 71 C 4 B5* 14 × 160	28	30
	12,5	422	8 000	73,9	1,18			
	13,8	379	8 000	66,4	1,32			
	11,2	470	8 000	82,2	0,95			
	12,5	419	8 000	73,4	1,12	MR 3I 5 - 80 A 4 B5 19 × 200	29	33
	13,9	377	8 000	66	1,18			
	11	479	6 900	123	0,95			
	12,3	427	7 500	110	1,12	MR 3I 4 - 71 C 4 B5* 14 × 160	26	29
	13,7	385	7 500	98,9	1,18			
	15,3	343	7 300	88,2	1,4			
	17	309	7 750	79,3	1,6			
	18,3	287	6 900	73,9	1,7	MR 3I 5 - 80 A 4 B5 19 × 200	29	33
	20,3	258	7 300	66,4	1,9			
	22,4	234	6 500	60,1	2,12			
	24,7	213	6 150	54,8	2,12			
	27	195	6 300	50,1	2,5			
	30	175	6 500	45	2,8	MR 3I 5 - 80 A 4 B5 19 × 200	29	33
	33,1	159	6 500	40,8	3,15			
	15,1	347	7 100	93,9	1,06			
	17,3	304	7 100	82,2	1,5	MR 3I 5 - 80 A 4 B5 19 × 200	29	33
	19,4	271	6 700	73,4	1,7			
	21,5	244	6 700	66	1,8			
	24,1	218	6 500	58,9	2,24			
	26,8	196	6 500	53	2,5	MR 3I 5 - 80 A 4 B5 19 × 200	29	33
	29,6	177	6 300	48	2,65			
	32,5	162	6 000	43,7	2,65			
	13,3	395	4 250	102	0,85	MR 3I 4 - 71 C 4 B5* 14 × 160	26	29
	14,7	356	4 870	91,5	0,9			
	16,6	317	6 000	81,6	1,06			

* Potenza o corrispondenza potenza-grandezza motore non normalizzata.

* Power or motor power-to-size correspondence not according to standard.

8 - Programma di fabbricazione

8 - Selection tables


P_1	n_2	M_2	F_{r2}	i	f_s		Massa Mass	
kW	min ⁻¹	N m	N				HF	F0
							kg	kg
0,55	16,5	319	5 000	86,3	0,95	MR 3I 4 - 80 A 4 B5 19 x 200	28	32
	18,6	282	6 000	76,2	1,18			
	20,9	251	6 000	67,8	1,32			
	23,3	225	6 000	60,9	1,5			
	26,1	202	6 000	54,5	1,7			
	29	181	6 000	48,9	1,9			
	32,1	164	6 000	44,2	2			
	35,3	149	6 000	40,2	2,24			
	38,4	137	6 000	36,9	2,5			
	42,8	123	6 000	33,2	2,8			
	47,4	111	6 000	30	3			
	47,6	110	5 600	28,3	2,5	MR 2I 4 - 71 C 4 BX5 14 x 160	26	29
	59,6	88	5 150	23,8	2,8	MR 2I 4 - 80 A 4 B5 19 x 200	27	31
	21,9	239	4 750	61,5	0,95	MR 3I 3 - 71 C 4 B5* 14 x 160	17	20
	26,1	202	5 600	51,8	1,12			
	28,4	185	5 800	47,5	1,18			
	32,8	160	5 600	41,2	1,18			
	36,4	144	5 600	37,1	1,6			
	43,3	121	5 000	31,2	1,8			
	47,2	111	4 620	28,6	1,8			
	55,5	95	4 370	24,3	2			
	55	95	3 750	24,5	1,6	MR 2I 3 - 71 C 4 B5* 14 x 160	17	19,5
	60,9	86	3 870	22,2	2			
	68,6	77	3 550	19,7	2,5			
	76,1	69	4 120	17,7	3,15			
	28,7	183	2 800	47,1	0,8	MR 3I 2 - 71 C 4 B5* 14 x 160	16,5	19,5
	35,3	149	3 450	38,3	1			
	39,2	134	3 750	34,4	1,12			
	43,3	121	3 870	31,2	1,25			
	47,6	110	4 000	28,4	1,32			
	52	101	3 550	26	1,5			
	59,2	89	3 350	22,8	1,32	MR 2I 2 - 71 C 4 B5* 14 x 160	16,5	19,5
	65,6	80	3 250	20,6	1,6			
	73,7	71	3 150	18,3	2			
	82	64	3 000	16,5	2,36			
	90,6	58	2 900	14,9	2,65			
	99,5	53	2 900	13,6	2,8			
	108	48,6	2 800	12,5	3,15			
	53,5	98	1 180	52,9	0,95	MR 3I 1 - 71 B 2 B5R 11 x 140	12,5	15
	58,8	89	1 280	48,1	1,06			
	72,6	72	1 400	39	1,25			
	80,6	65	1 320	35,1	1,5			
	73,9	71	1 650	12,4	1,32	MR 2I 1 - 80 B 6 B5B 14 x 140	16	19,5
	82,1	64	1 550	11,2	1,5			
	90,7	58	1 600	10,1	1,6			
	83,7	63	1 500	16,1	1,18	MR 2I 1 - 71 C 4 B5A 14 x 140	13,5	16
	96,8	54	1 360	13,9	1,5			
	108	48,4	1 280	12,4	1,8			
	121	43,6	1 220	11,2	2,24			
	133	39,5	1 220	10,1	2,36			
	146	35,9	1 250	9,24	2,65			
	174	30,2	1 280	7,77	3,15			
	189	27,9	1 280	7,16	3,35			
	220	23,9	1 220	6,14	3,55			
	237	22,2	1 180	5,71	3,55			
	272	19,3	1 090	4,96	3,55			
	296	17,8	1 030	4,57	3,75			
	340	15,4	950	3,97	3,75			
	182	28,9	650	15,5	1,5	MR 2I 0 - 71 B 2 B5B 11 x 120	11,5	14,5
	204	25,8	600	13,9	1,8			
	226	23,2	545	12,5	2,24			
	243	21,6	560	11,7	2,5			
	273	19,2	560	10,4	3			
	305	17,2	560	9,28	3			
	374	14,1	560	7,57	3,75			
	417	12,6	515	6,78	3,75			
	463	11,4	462	6,12	3,75			
	547	9,6	437	5,17	3,75			
	598	8,8	425	4,73	3,75			
	669	7,9	412	4,23	3,75			
	768	6,8	387	3,69	3,75			

* Potenza o corrispondenza potenza-grandezza motore non normalizzata.

* Power or motor power-to-size correspondence not according to standard.

8 - Programma di fabbricazione

8 - Selection tables


P_1	n_2	M_2	F_{r2}	i	f_s		Massa Mass	
							HF	F0
kW	min ⁻¹	N m	N			ØD ØP	kg	kg
0,75	8,08	886	9 000	175	0,95	MR 3I 7 - 80 B 4 BX2 14 × 200 MR 3I 7 - 80 B 4 B5 19 × 200	48	51
	8,68	826	10 900	163	1,12			
	9,54	750	12 200	148	1,18			
	11,4	627	12 200	124	1,4			
	12,6	570	12 500	113	1,6			
	14	513	12 200	101	1,8			
	15,8	455	12 500	89,8	2			
	16,7	429	12 200	84,8	2,12			
	18,8	381	12 500	75,2	2,36			
	20,9	342	12 500	67,6	2,65			
9,68	10,9	740	8 750	95	0,9	MR 3I 6 - 80 C 6 B5* 19 × 200 MR 3I 6 - 90 S 6 B5 24 × 200 MR 3I 6 - 80 B 4 B5 19 × 200	46	49
		659	10 000	84,6	1			
	10,1	710	8 500	91,2	0,85			
	10,4	691	6 300	137	0,85			
	11,9	603	8 250	119	1,06			
	13,3	537	9 250	106	1,25			
	14,9	481	9 750	95	1,32			
	16,7	428	9 750	84,6	1,6			
	17,7	404	8 750	79,8	1,7			
	20	359	9 500	70,9	1,9			
	22,2	322	9 000	63,6	2,12			
	24,6	291	9 250	57,5	2,36			
	29	247	9 500	48,8	2,65			
	30,4	236	9 250	46,6	2,8			
	33,8	212	9 500	41,8	3,15			
12,9	14,3	556	5 600	110	0,85	MR 3I 5 - 80 B 4 B5R 14 × 160 MR 3I 5 - 80 B 4 B5 19 × 200	30	34
	16	500	6 300	98,9	0,9			
	17,8	447	7 500	88,2	1,12			
	15,1	402	7 750	79,3	1,25			
	17,2	475	6 300	93,9	0,8			
	19,3	416	7 300	82,2	1,06			
	21,4	371	7 500	73,4	1,25			
	24	334	7 500	66	1,32			
	26,7	298	7 300	58,9	1,6			
	29,5	268	6 700	53	1,9			
	32,4	243	6 500	48	2			
	35,4	221	6 150	43,7	2			
	39,4	202	6 000	40	2,36			
	43,5	182	6 000	35,9	2,8			
		165	6 150	32,5	3			
17,3	18,6	413	3 750	81,6	0,8	MR 3I 4 - 80 B 4 B5R 14 × 160 MR 3I 4 - 80 B 4 B5 19 × 200 MR 2I 4 - 80 B 4 B5 19 × 200	29	33
	20,9	385	4 120	76,2	0,85			
	23,2	343	5 150	67,8	1			
	26	308	6 000	60,9	1,06			
	28,9	276	6 000	54,5	1,18			
	32	248	6 000	48,9	1,32			
	35,2	224	6 000	44,2	1,5			
	38,3	203	6 000	40,2	1,6			
	42,7	187	6 000	36,9	1,8			
	47,2	168	6 000	33,2	2			
	51,9	152	5 800	30	2,24			
	59,4	138	5 800	27,2	2,36			
	65,7	118	5 600	23,3	2,8			
	74,5	121	4 620	23,8	2,12			
		109	5 150	21,5	2,5			
27,3	29,8	96	5 800	19	3,15	MR 3I 3 - 80 B 4 B5R 14 × 160 MR 2I 3 - 80 B 4 B5R 14 × 160	28	32
	34,4	262	4 120	51,8	0,85			
	38,2	240	4 370	47,5	0,9			
	45,3	208	4 370	41,2	0,95			
	49,5	188	5 300	37,1	1,18			
	58,2	158	4 750	31,2	1,4			
		145	4 370	28,6	1,4			
		123	4 120	24,3	1,5			
57,7	63,8	124	3 550	24,5	1,25		19,5	23
	71,9	112	3 650	22,2	1,5			
	79,8	100	3 450	19,7	1,9			
	85,8	90	3 650	17,7	2,36			
		83	3 150	16,5	2,24			

* Potenza o corrispondenza potenza-grandezza motore non normalizzata.

* Power or motor power-to-size correspondence not according to standard.

8 - Programma di fabbricazione

8 - Selection tables


P_1 kW	n_2 min ⁻¹	M_2 N m	F_2 N	i	f_s		Massa Mass	
							HF kg	F0 kg
0,75	41,1	174	2 720	34,4	0,85	MR 3I 2 - 80 B 4 B5R 14 × 160	19	23
	45,4	158	2 900	31,2	0,95			
	49,9	144	3 070	28,4	1,06			
	54,5	131	3 150	26	1,12			
	63,1	114	3 550	22,4	1,32			
	62,1	115	2 800	22,8	1	MR 2I 2 - 80 B 4 B5R 14 × 160	19	23
	68,7	104	3 250	20,6	1,25			
	77,3	93	3 250	18,3	1,5			
	85,9	83	3 070	16,5	1,8			
	94,9	75	3 070	14,9	2			
	104	69	2 720	13,6	2,24			
	113	63	2 650	12,5	2,36			
	125	58	2 650	11,4	2,65			
	136	53	2 570	10,4	2,8			
	158	45,5	2 300	8,98	3,35			
	87,7	82	1 320	16,1	0,9	MR 2I 1 - 80 B 4 B5B 14 × 140	16	19,5
	101	71	1 360	13,9	1,18			
	114	63	1 280	12,4	1,4			
	126	57	1 220	11,2	1,7			
	140	51	1 250	10,1	1,9			
	153	46,8	1 250	9,24	2			
	182	39,3	1 180	7,77	2,36			
	198	36,2	1 180	7,16	2,65			
	230	31,1	1 120	6,14	2,65			
	248	28,9	1 090	5,71	2,65			
	286	25,1	1 000	4,96	2,65			
	310	23,1	975	4,57	2,8			
	357	20,1	900	3,97	2,8			
	253	28,3	1 000	11,2	3,15	MR 2I 1 - 71 C 2 B5A 14 × 140	13	16
	279	25,7	1 000	10,1	3,75			
	306	23,4	1 000	9,24	4			
	364	19,7	1 030	7,77	4,75			
	395	18,1	1 030	7,16	5,3			
	461	15,5	975	6,14	5,3			
	496	14,4	925	5,71	5,3			
	571	12,5	875	4,96	5,3			
	620	11,6	825	4,57	5,3			
	713	10	775	3,97	5,3			
1,1	10,2	1031	11 500	89,8	0,85	MR 3I 7 - 90 L 6 B5R 19 × 200	54	60
	10,3	1021	10 300	88,9	0,8			
	11,4	920	9 500	124	1			
	12,6	837	10 900	113	1,06			
	14	752	12 200	101	1,18	MR 3I 7 - 80 C 4 B5* 19 × 200	50	53
	15,8	667	12 500	89,8	1,32			
	14,4	731	9 750	98,4	1			
	15,9	660	12 200	88,9	1,25			
	17,1	615	12 500	82,8	1,5	MR 3I 7 - 90 S 4 B5 24 × 200	50	53
	18,8	559	12 500	75,3	1,6			
	20,9	502	12 500	67,7	1,8			
	23,6	445	12 500	60	2			
	26,2	400	12 500	53,9	2,24			
	31,9	330	12 500	44,4	2,8			
	13,3	788	5 800	106	0,85	MR 3I 6 - 80 C 4 B5* 19 × 200	46	49
	14,9	705	6 700	95	0,9			
	16,7	628	8 000	84,6	1,06			
	15,5	677	6 500	91,2	0,9	MR 3I 6 - 90 S 4 B5 24 × 200	46	49
	17,8	591	8 250	79,6	1,12			
	19,9	527	9 500	70,9	1,25			
	22,2	473	9 000	63,7	1,4			
	25	420	9 750	56,5	1,6			
	27,9	377	9 250	50,8	1,8			
	30,8	341	9 750	45,9	2			
	36,4	289	9 250	38,9	2,36			
	38,1	276	9 250	37,2	2,36			
	42,4	248	9 000	33,4	2,65			
	46,9	224	8 750	30,2	3			
	55,9	188	8 250	25,3	2,65	MR 2I 6 - 80 C 4 B5* 19 × 200	44	48
	62,5	168	8 750	22,6	3,35			

* Potenza o corrispondenza potenza-grandezza motore non normalizzata.

* Power or motor power-to-size correspondence not according to standard.

8 - Programma di fabbricazione

8 - Selection tables


P_1	n_2	M_2	F_{r2}	i	f_s		Massa Mass	
							HF	F0
kW	min ⁻¹	N m	N				kg	kg
1,1	19,3	545	5 600	73,4	0,85	MR 3I 5 - 80 C 4 B5* 19 x 200	32	36
	21,8	481	6 300	64,8	0,9	MR 3I 5 - 90 S 4 B5 24 x 200	32	36
	24,5	429	6 900	57,8	1,06			
	27,2	386	6 700	52	1,12			
	30,5	345	6 700	46,4	1,4			
	33,9	310	6 900	41,8	1,6			
	37,4	281	6 000	37,8	1,7			
	41,1	256	5 800	34,4	1,7			
	45	234	5 800	31,5	2			
	50	210	5 600	28,3	2,36			
	55,2	190	5 450	25,6	2,65			
	60,6	173	5 300	23,3	2,8			
	60,4	174	4 750	23,4	2	MR 2I 5 - 80 C 4 B5* 19 x 200	32	35
	69	152	4 870	20,5	2,8			
	26,5	397	4 000	53,5	0,85	MR 3I 4 - 90 S 4 B5 24 x 200	31	35
	29,5	356	4 620	48	0,95			
	33	319	5 300	42,9	1,06			
	36,7	286	6 000	38,5	1,18			
	40,6	259	6 000	34,8	1,32			
	44,7	235	5 600	31,7	1,4			
	48,6	216	5 800	29,1	1,6			
	54,1	194	5 150	26,1	1,7			
	59,9	175	5 150	23,6	1,9			
	59,4	177	4 620	23,8	1,4	MR 2I 4 - 80 C 4 B5* 19 x 200	31	34
	65,7	160	4 750	21,5	1,7			
	74,5	141	4 870	19	2,12			
	83,6	126	5 450	16,9	2,65			
	88,9	118	4 120	15,9	2,12	MR 2I 4 - 90 S 4 B5 24 x 200	31	34
	98,4	107	4 750	14,4	2,5			
	111	94	5 300	12,7	3,15			
	42,9	245	3 000	33	0,8	MR 3I 3 - 80 C 4 B5A 19 x 160	22	25
	47,7	220	4 000	29,7	1			
	56,6	186	4 120	25	1,18			
	68,9	152	3 000	20,5	1	MR 2I 3 - 80 C 4 B5R 14 x 160	22	25
	76,2	138	3 000	18,6	1,25			
	85,8	122	3 250	16,5	1,5			
	95,3	110	3 250	14,8	2			
	108	98	2 800	13,2	1,9	MR 2I 3 - 80 C 4 B5A 19 x 160	22	25
	119	88	3 070	11,8	2,36			
	142	74	3 150	9,97	3			
	56,7	185	1 950	25	0,8	MR 3I 2 - 80 C 4 B5A 19 x 160	21	25
	62,3	169	2 180	22,7	0,9			
	68,1	154	2 360	20,8	0,95			
	78,8	133	2 800	18	1,12			
	74,1	142	1 950	19,1	0,85	MR 2I 2 - 80 C 4 B5R 14 x 160	21	25
	82,1	128	2 430	17,2	1			
	92,9	113	2 360	15,2	1	MR 2I 2 - 80 C 4 B5A 19 x 160	21	25
	103	102	2 720	13,8	1,25			
	116	91	2 720	12,2	1,5			
	129	82	2 500	11	1,8			
	142	74	2 500	9,96	2			
	156	67	1 900	9,07	2,24			
	171	62	2 060	8,29	2,5			
	198	53	2 180	7,14	2,8			
	217	48,5	2 180	6,53	3,15			
	251	41,9	2 060	5,65	3,55			
	277	37,9	2 000	5,11	4			
	322	32,7	1 950	4,4	4			
	346	30,4	1 900	4,1	4			
	208	51	1 950	13,8	2,5	MR 2I 2 - 80 B 2 B5A 19 x 160	19	23
	233	45	2 060	12,2	3			
	177	59	1 090	16,1	1,18	MR 2I 1 - 80 B 2 B5B 14 x 140	16	19,5
	205	51	1 000	13,9	1,5			
	229	45,8	925	12,4	1,9			
	255	41,2	900	11,2	2,24			
	281	37,3	900	10,1	2,5			
	309	34	925	9,24	2,8			
	368	28,6	950	7,77	3,35			
	399	26,3	950	7,16	3,55			
	465	22,6	925	6,14	3,55			
	500	21	875	5,71	3,55			
	576	18,2	825	4,96	3,55			
	625	16,8	775	4,57	3,75			
	719	14,6	730	3,97	3,75			

* Potenza o corrispondenza potenza-grandezza motore non normalizzata.

* Power or motor power-to-size correspondence not according to standard.

8 - Programma di fabbricazione

8 - Selection tables


P_1 kW	n_2 min ⁻¹	M_2 N m	F_{r2} N	i	f_s		Massa Mass	
							HF kg	F0 kg
1,5	13,4	1071	10 900	67,7	0,85	MR 3I 7 - 90 LC 6 B5* 24 x 200	55	61
	15,1	950	12 500	60	0,95			
	14,6	984	11 800	65,2	0,9			
	16	894	12 500	59,3	1			
	17,8	804	12 500	53,3	1,12	MR 3I 7 - 100LA 6 B5 28 x 250	61	68
	16	894	8 750	88,9	0,9	MR 3I 7 - 90 L 4 B5 24 x 200	53	58
	17,2	832	10 900	82,8	1,06			
	18,9	757	11 800	75,3	1,18			
	21,1	680	12 500	67,7	1,32			
	23,8	603	12 500	60	1,5			
	26,4	542	11 800	53,9	1,7			
	32,1	447	12 500	44,4	2			
	36,1	396	12 500	39,4	2,24			
	40,2	356	12 500	35,4	2,5			
	17,9	800	5 450	79,6	0,8	MR 3I 6 - 90 L 4 B5 24 x 200	49	54
	20,1	713	6 900	70,9	0,95			
	22,4	640	8 000	63,7	1,06			
	25,2	568	8 750	56,5	1,18			
	28,1	510	9 750	50,8	1,32			
	31,1	461	9 250	45,9	1,5			
	36,6	391	9 000	38,9	1,7			
	38,4	373	9 250	37,2	1,8			
	42,7	335	9 250	33,4	2			
	47,3	303	8 250	30,2	2,24			
	55,7	257	8 000	25,6	2,65			
	56,3	254	8 750	25,3	2	MR 2I 6 - 90 L 4 B5R 19 x 200	47	53
	62,9	228	8 500	22,6	2,5			
	72,1	199	8 250	19,8	3			
	24,6	581	4 370	57,8	0,8	MR 3I 5 - 90 L 4 B5 24 x 200	35	41
	27,4	523	4 870	52	0,85			
	30,7	467	6 300	46,4	1			
	34,1	420	7 100	41,8	1,18			
	37,7	380	6 700	37,8	1,25			
	41,4	346	6 500	34,4	1,25			
	45,3	316	6 000	31,5	1,5			
	50,3	285	5 800	28,3	1,8			
	55,6	258	5 600	25,6	1,9			
	61,1	235	5 000	23,3	2,12			
	66,8	215	4 870	21,3	2,12			
	60,8	236	4 870	23,4	1,5	MR 2I 5 - 90 L 4 B5R 19 x 200	35	40
	69,4	206	5 150	20,5	2			
	77,8	184	5 000	18,3	2,5			
	86,5	166	5 150	16,5	3			
	95,6	150	5 000	14,9	3,35			
	103	139	5 000	13,8	3,55			
	91	157	4 000	15,7	2,24			
	104	138	4 500	13,7	3			
	33,2	432	2 800	42,9	0,8	MR 3I 4 - 90 L 4 B5 24 x 200	34	40
	37	387	3 750	38,5	0,85			
	40,9	350	4 120	34,8	0,95			
	45	318	4 500	31,7	1,06			
	49	293	5 000	29,1	1,12			
	54,5	263	5 300	26,1	1,25			
	60,3	237	4 620	23,6	1,4			
	66,4	216	4 750	21,5	1,6			
	59,8	240	4 000	23,8	1,06	MR 2I 4 - 90 L 4 B5R 19 x 200	34	39
	66,2	216	4 870	21,5	1,32			
	75	191	5 000	19	1,6			
	84,2	170	5 150	16,9	1,9			
	89,5	160	4 370	15,9	1,5	MR 2I 4 - 90 L 4 B5 24 x 200	34	39
	99,1	145	4 500	14,4	1,9			
	112	128	4 620	12,7	2,36			
	126	114	4 620	11,3	2,8			
	68,8	208	2 240	13,2	0,9	MR 2I 3 - 90 LC 6 B5B 19 x 160	37	33
	76,4	188	3 350	11,8	1,18			
	90,7	158	3 070	9,97	1,4			
	99	145	3 150	9,14	1,5			

* Potenza o corrispondenza potenza-grandezza motore non normalizzata.

* Power or motor power-to-size correspondence not according to standard.

8 - Programma di fabbricazione

8 - Selection tables


P_1	n_2	M_2	F_{t2}	i	f_s		Massa Mass	
							HF	F0
kW	min ⁻¹	N m	N			ØD ØP	kg	kg
1,5	87	165	2 120	16,4	0,9	MR 2I 3 - 90 L 4 B5B 19 × 160	25	30
	96,2	149	2 360	14,8	1,12			
	108	132	2 500	13,2	1,4			
	120	119	2 800	11,8	1,8			
	143	100	2 570	9,97	2,24			
	156	92	2 650	9,14	2,5	MR 2I 3 - 80 C 2 B5A 19 × 160	21	24
	184	78	2 650	7,76	2,8			
	193	74	1 900	14,8	2,24			
	104	138	1 900	13,8	0,95	MR 2I 2 - 90 L 4 B5B 19 × 160	24	30
	117	123	2 360	12,2	1,12			
	130	111	2 570	11	1,32			
	143	100	2 240	9,96	1,5			
	157	91	1 950	9,07	1,6			
	172	83	1 800	8,29	1,8	MR 2I 2 - 80 C 2 B5A 19 × 160	20	24
	200	72	1 800	7,14	2,12			
	218	66	1 850	6,53	2,24			
	252	57	1 850	5,65	2,65			
	279	51	1 850	5,11	3			
	324	44,2	1 800	4,4	3	MR 3I 7 - 90 LB 4 B5* 24 × 200	54	59
	348	41,2	1 800	4,1	3			
	234	61	1 850	12,2	2,24			
	260	55	1 950	11	2,65			
	287	49,9	1 950	9,96	3			
	315	45,4	1 700	9,07	3,35			
	345	41,5	1 750	8,29	3,55			
	400	35,8	1 800	7,14	4,25			
	438	32,7	1 750	6,53	4,5			
	506	28,3	1 700	5,65	5,3			
	560	25,6	1 650	5,11	5,6			
	650	22	1 550	4,4	5,6			
	698	20,5	1 550	4,1	5,6			
	22,2	795	5 800	63,7	0,85	MR 3I 6 - 90 LB 4 B5* 24 × 200	50	55
	25	706	7 100	56,5	0,95			
	27,9	634	8 000	50,8	1,06			
	30,8	573	9 000	45,9	1,18			
	36,4	486	9 000	38,9	1,4			
	38,1	464	9 250	37,2	1,4			
	42,4	417	9 250	33,4	1,6			
	46,9	377	8 250	30,2	1,8			
	55,3	319	7 300	25,6	2,12			
	61,7	286	7 100	22,9	2,36			
	67,1	263	7 100	21,1	2,5			
	55,9	316	9 250	25,3	1,6	MR 2I 6 - 90 LB 4 B5R 19 × 200	48	54
	62,5	283	9 000	22,6	2			
	71,6	247	8 000	19,8	2,5			
	80,3	220	7 750	17,6	3			
	33,9	521	5 450	41,8	0,95	MR 3I 5 - 90 LB 4 B5* 24 × 200	36	42
	37,4	472	5 450	37,8	1			
	41,1	430	5 300	34,4	1			
	45	393	6 300	31,5	1,18			
	50	353	6 150	28,3	1,4			
	55,2	320	6 000	25,6	1,6			
	60,6	291	5 300	23,3	1,7			
	66,3	266	5 000	21,3	1,7			
	78,3	226	4 620	18,1	1,7			
	69	256	5 450	20,5	1,6	MR 2I 5 - 90 LB 4 B5R 19 × 200	36	41
	77,3	229	5 300	18,3	2			
	85,9	206	5 000	16,5	2,36			
	94,9	186	4 870	14,9	2,65			
	103	172	4 870	13,8	2,8			
	48,6	363	3 650	29,1	0,9	MR 3I 4 - 90 LB 4 B5* 24 × 200	35	41
	54,1	326	4 000	26,1	1			
	59,9	295	4 120	23,6	1,12			
	65,9	268	4 250	21,5	1,25			
	77	229	3 870	18,4	1,5			

* Potenza o corrispondenza potenza-grandezza motore non normalizzata.

* Power or motor power-to-size correspondence not according to standard.

8 - Programma di fabbricazione

8 - Selection tables


P_1 kW	n_2 min ⁻¹	M_2 N m	F_{r2} N	i	f_s		Massa Mass	
							HF kg	F0 kg
1,85	59,4	298	2 800	23,8	0,85	MR 2I 4 - 90 LB 4 B5R 19 × 200	35	40
	65,7	269	3 870	21,5	1,06			
	74,5	237	4 870	19	1,25			
	83,6	211	5 000	16,9	1,5			
	93,1	190	4 620	15,2	1,8			
	99,8	177	4 500	14,2	1,8			
	111	159	4 000	12,7	2,12			
	123	144	4 000	11,5	2,36			
	135	131	4 000	10,5	2,5			
	154	115	4 120	9,18	3			
	170	104	4 120	8,34	3,15			
	95,6	185	1 650	14,8	0,9	MR 2I 3 - 90 LB 4 B5B 19 × 160	26	31
	108	164	2 240	13,2	1,12			
	119	148	2 720	11,8	1,4			
	142	125	2 500	9,97	1,8			
	155	114	2 500	9,14	2			
	182	97	2 180	7,76	2,24			
	197	90	2 300	7,2	2,36			
	231	76	2 240	6,12	2,36			
	116	153	1 700	12,2	0,9	MR 2I 2 - 90 LB 4 B5B 19 × 160	25	31
	129	137	2 000	11	1,12			
	142	124	2 060	9,96	1,18			
	156	113	1 750	9,07	1,32			
	171	104	1 650	8,29	1,4			
	198	89	1 700	7,14	1,7			
	217	82	1 700	6,53	1,8			
	251	71	1 550	5,65	2,12			
	277	64	1 550	5,11	2,36			
	322	55	1 550	4,4	2,36			
	346	51	1 550	4,1	2,36			
2,2	20,3	1 033	6 700	70	0,8	MR 3I 7 - 100LA 4 B5 28 × 250	58	64
	21,8	962	8 750	65,2	0,9			
	24	874	10 300	59,3	1			
	26,7	786	11 500	53,3	1,12			
	30,1	697	12 500	47,3	1,32			
	33,5	627	12 200	42,5	1,4			
	40,7	516	11 200	35	1,7			
	45,9	458	11 500	31,1	2			
	51	412	10 300	27,9	2,24			
	62	339	10 000	23	2,65			
	63,1	333	10 000	22,5	2,12	MR 2I 7 - 90 LC 4 B5* 24 × 200	55	61
	25,1	837	5 150	56,5	0,8			
	28	751	6 300	50,8	0,9			
	30,9	679	7 300	45,9	1			
	36,5	576	8 750	38,9	1,18			
	38,2	550	9 250	37,2	1,18			
	42,6	494	9 500	33,4	1,32			
	47,1	446	8 250	30,2	1,5			
	55,5	378	7 300	25,6	1,8			
	61,9	339	7 100	22,9	2			
	67,3	312	6 300	21,1	2,12			
	56,1	374	9 750	25,3	1,32	MR 2I 6 - 90 LC 4 B5R 19 × 200	50	56
	62,7	335	8 750	22,6	1,7			
	71,8	293	7 750	19,8	2,12			
	80,6	261	7 500	17,6	2,5			
	89,8	234	7 300	15,8	2,8			
	99,6	211	7 300	14,3	3			
	34	618	3 650	41,8	0,8	MR 3I 5 - 90 LC 4 B5* 24 × 200	38	44
	37,6	559	3 750	37,8	0,85			
	41,3	509	3 750	34,4	0,85			
	45,1	466	5 000	31,5	1			
	50,2	419	6 150	28,3	1,18			
	55,4	379	6 300	25,6	1,32			
	60,9	345	5 450	23,3	1,4			
	66,5	316	5 300	21,3	1,5			
	78,6	267	5 000	18,1	1,5			
	69,2	304	5 150	20,5	1,4	MR 2I 5 - 90 LC 4 B5R 19 × 200	37	43
	77,6	271	5 000	18,3	1,7			
	86,2	244	5 300	16,5	2			
	95,3	221	4 750	14,9	2,24			
	103	204	4 750	13,8	2,36			
	114	185	4 620	12,5	2,65			

* Potenza o corrispondenza potenza-grandezza motore non normalizzata.

* Power or motor power-to-size correspondence not according to standard.

8 - Programma di fabbricazione

8 - Selection tables


P_1	n_2	M_2	F_{r2}	i	f_s		Massa Mass	
							HF	F0
kW	min ⁻¹	N m	N			ØD ØP	kg	kg
2,2	129	163	4 500	11	3	MR 2I 5 - 90 LC 4 B5* 24 x 200	37	43
	121	173	3 650	23,4	2	MR 2I 5 - 90 LA 2 B5R 19 x 200	34	40
	139	152	3 750	20,5	2,65			
	48,8	431	2 180	29,1	0,8	MR 3I 4 - 90 LC 4 B5* 24 x 200	37	43
	54,3	387	2 650	26,1	0,85			
	60,1	349	2 900	23,6	0,95			
	66,1	318	3 150	21,5	1,06			
	77,3	272	3 550	18,4	1,25			
	65,9	319	2 800	21,5	0,85	MR 2I 4 - 90 LC 4 B5R 19 x 200	36	42
	74,7	281	3 870	19	1,06			
	83,9	250	4 870	16,9	1,32			
	93,4	225	4 620	15,2	1,5			
	100	210	4 500	14,2	1,5			
	112	188	3 870	12,7	1,8			
	123	170	4 000	11,5	2			
	136	155	3 450	10,5	2,12			
	155	136	3 650	9,18	2,5	MR 2I 4 - 90 LC 4 B5* 24 x 200	36	42
	170	123	3 650	8,34	2,65			
	196	107	3 750	7,23	3,15			
	216	97	3 750	6,57	3,35			
	252	83	3 750	5,63	3,75			
	281	75	3 650	5,06	3,75			
	312	67	3 550	4,56	3,75			
	355	59	3 550	4	3,75			
	119	176	2 900	23,8	1,4	MR 2I 4 - 90 LA 2 B5R 19 x 200	33	39
	132	159	3 070	21,5	1,7			
	150	140	3 250	19	2,12			
	168	125	3 750	16,9	2,5			
	187	112	4 000	15,2	3			
	201	105	3 870	14,2	3			
	179	118	3 250	15,9	2	MR 2I 4 - 90 LA 2 B5 24 x 200	33	39
	198	106	3 350	14,4	2,5			
	224	94	3 870	12,7	3			
	108	195	1 600	13,2	0,95	MR 2I 3 - 90 LC 4 B5B 19 x 160	27	33
	120	175	2 570	11,8	1,18			
	142	148	2 430	9,97	1,5			
	155	135	2 060	9,14	1,7			
	183	115	2 120	7,76	1,9			
	197	107	2 300	7,2	2			
	232	91	2 240	6,12	2			
	251	84	1 950	5,67	2			
	174	121	1 850	16,4	1,18	MR 2I 3 - 90 LA 2 B5B 19 x 160	24	30
	192	109	1 750	14,8	1,5			
	216	97	1 800	13,2	1,8			
	240	87	2 060	11,8	2,36			
	285	74	2 180	9,97	3			
	129	163	1 400	11	0,9	MR 2I 2 - 90 LC 4 B5B 19 x 160	27	33
	143	147	1 550	9,96	1			
	157	134	1 250	9,07	1,12			
	171	123	1 500	8,29	1,25			
	199	106	1 600	7,14	1,4			
	217	97	1 650	6,53	1,6			
	251	84	1 450	5,65	1,8			
	278	76	1 450	5,11	2			
	323	65	1 500	4,4	2			
	347	61	1 500	4,1	2			
	207	102	1 700	13,8	1,18	MR 2I 2 - 90 LA 2 B5B 19 x 160	23	29
	233	90	1 750	12,2	1,5			
	259	81	1 600	11	1,8			
	286	74	1 650	9,96	2			
	314	67	1 220	9,07	2,24			
	343	61	1 320	8,29	2,5			
	398	53	1 550	7,14	2,8			
	435	48,2	1 550	6,53	3,15			
	504	41,7	1 550	5,65	3,55			
	557	37,7	1 550	5,11	3,75			
	647	32,5	1 500	4,4	3,75			
	695	30,2	1 450	4,1	3,75			

* Potenza o corrispondenza potenza-grandezza motore non normalizzata.

* Power or motor power-to-size correspondence not according to standard.

8 - Programma di fabbricazione

8 - Selection tables


P_1	n_2	M_2	F_{r2}	i	f_s		Massa Mass	
							HF	F0
kW	min ⁻¹	N m	N				kg	kg
3	30,5	941	9 000	47,3	0,95	MR 3I 7 - 100LB 4 B5 28 x 250	62	68
	33,9	846	10 600	42,5	1,06			
	41,1	696	11 500	35	1,25			
	46,4	618	10 900	31,1	1,5			
	51,6	556	10 900	27,9	1,6	MR 2I 7 - 100LB 4 B5R 24 x 200	62	68
	62,6	458	9 500	23	2			
	68,5	418	8 250	21	2,12			
	64	448	10 900	22,5	1,5			
	70,9	404	10 600	20,3	1,9	MR 2I 7 - 100LB 4 B5 28 x 250	62	68
	76,1	377	10 000	18,9	2,24			
	83,7	342	10 000	17,2	2,65			
	93,1	308	10 000	15,5	3			
	93,2	307	9 000	15,5	2,24	MR 3I 6 - 100LB 4 B5R 24 x 200	58	64
	37	774	5 800	38,9	0,85			
	38,8	739	6 700	37,2	0,9			
	43,2	664	6 900	33,4	1			
	47,8	600	7 100	30,2	1,12	MR 2I 6 - 100LB 4 B5S 19 x 200	57	63
	56,3	509	7 500	25,6	1,32			
	62,8	456	6 300	22,9	1,5			
	68,3	420	6 500	21,1	1,6			
	70,3	407	9 000	20,5	1,25	MR 2I 6 - 100LB 4 B5R 24 x 200	57	63
	78,6	365	8 500	18,3	1,5			
	90	318	7 500	16	1,9			
	101	284	6 500	14,3	2,24			
	115	249	6 700	12,5	2,36	MR 3I 5 - 100LB 4 B5R 24 x 200	45	51
	50,9	563	3 350	28,3	0,9			
	56,2	510	3 750	25,6	1			
	61,7	464	4 120	23,3	1,06	MR 2I 5 - 100LB 4 B5S 19 x 200	44	50
	67,5	425	4 120	21,3	1,06			
	79,7	359	4 000	18,1	1,06			
	73,4	390	3 250	19,6	0,9	MR 2I 5 - 100LB 4 B5R 24 x 200	44	50
	83,8	342	5 000	17,2	1,18			
	93,9	305	5 150	15,3	1,5			
	104	274	4 750	13,8	1,8	MR 2I 5 - 90 LB 2 B5* 24 x 200	35	40
	118	243	4 750	12,2	1,8			
	131	219	4 250	11	2,12			
	145	198	4 120	9,96	2,5	MR 2I 4 - 100LB 4 B5R 24 x 200	43	49
	166	172	4 000	8,67	2,8			
	184	156	3 870	7,85	2,8			
	182	157	3 000	15,7	2,12			
	208	138	3 450	13,7	2,8	MR 2I 4 - 90 LB 2 B5* 24 x 200	34	39
	90,4	317	1 850	15,9	0,8			
	100	286	2 900	14,4	0,95			
	113	253	3 870	12,7	1,18	MR 2I 3 - 100LB 4 B5C 19 x 160	34	40
	127	225	3 450	11,3	1,4			
	142	202	3 000	10,2	1,7			
	157	183	3 070	9,18	1,8	MR 2I 4 - 90 LB 2 B5* 24 x 200	34	39
	173	166	3 150	8,34	2			
	199	144	2 900	7,23	2,36			
	219	131	3 000	6,57	2,5			
	256	112	3 000	5,63	2,8	MR 2I 4 - 90 LB 2 B5* 24 x 200	34	39
	285	101	3 000	5,06	2,8			
	316	91	3 000	4,56	2,8			
	360	80	3 000	4	2,8			
	225	128	3 150	12,7	2,24	MR 2I 3 - 100LB 4 B5C 19 x 160	34	40
	252	114	3 250	11,3	2,65			
	281	102	3 250	10,2	3,15			
	139	206	1 250	10,4	0,9			
	154	186	1 950	9,33	1,12	MR 2I 3 - 100LB 4 B5C 19 x 160	34	40
	183	156	1 750	7,86	1,4			
	200	143	1 850	7,2	1,5			
	235	122	1 900	6,12	1,5			
	254	113	1 600	5,67	1,5	MR 2I 3 - 100LB 4 B5C 19 x 160	34	40
	294	97	1 550	4,9	1,5			
	315	91	1 550	4,57	1,5			
	360	80	1 500	4	1,5			

* Potenza o corrispondenza potenza-grandezza motore non normalizzata.

* Power or motor power-to-size correspondence not according to standard.


8 - Programma di fabbricazione

8 - Selection tables

P_1	n_2	M_2	F_{r2}	i	f_s		Massa Mass	
							HF	F0
kW	min ⁻¹	N m	N			ØD ØP	kg	kg
3	275	104	1 600	10,4	1,7	MR 2I 3 - 90 LB 2 B5B 19 × 160	25	30
	305	94	1 700	9,33	2,12			
	363	79	1 800	7,86	2,65			
	396	72	1 800	7,2	2,8			
	466	61	1 750	6,12	2,8			
	166	172	450	8,67	0,85	MR 2I 2 - 100LB 4 B5C 19 × 160	34	40
	184	156	690	7,85	0,95			
	202	142	1 060	7,14	1,06			
	220	130	1 150	6,53	1,18			
	255	112	1 320	5,65	1,32			
	282	102	1 090	5,11	1,5			
	327	88	1 180	4,4	1,5			
	352	81	1 220	4,1	1,5			
	436	66	1 120	6,53	2,24	MR 2I 2 - 90 LB 2 B5B 19 × 160	24	30
	505	57	1 180	5,65	2,65			
	558	51	1 180	5,11	2,8			
	648	44,2	1 220	4,4	2,8			
	696	41,2	1 220	4,1	2,8			
4	41,1	928	7 750	35	0,95	MR 3I 7 - 112 M 4 B5 28 × 250	68	76
	46,4	824	9 250	31,1	1,12			
	51,6	741	9 500	27,9	1,18			
	62,6	610	8 500	23	1,5			
	68,5	558	8 500	21	1,6			
	79,3	482	7 500	18,2	1,7			
	64	597	10 000	22,5	1,18	MR 2I 7 - 112 M 4 B5R 24 × 200	68	76
	70,9	539	10 000	20,3	1,4			
	76,1	502	9 250	18,9	1,7			
	83,7	456	9 500	17,2	2			
	93,1	410	8 250	15,5	2,24			
	93,2	410	9 750	15,5	1,6	MR 2I 7 - 112 M 4 B5 28 × 250	68	76
	102	376	8 500	14,2	2,36			
	113	338	8 500	12,8	2,65			
	47,8	800	4 250	30,2	0,85	MR 3I 6 - 112 M 4 B5R 24 × 200	64	72
	56,3	679	5 000	25,6	1			
	62,8	608	5 000	22,9	1,12			
	68,3	560	5 300	21,1	1,18			
	90	424	8 000	16	1,18	MR 2I 6 - 112 M 4 B5R 24 × 200	63	71
	101	380	7 100	14,3	1,4			
	115	332	6 300	12,5	1,8			
	129	295	5 600	11,1	2,12			
	144	265	5 600	10	2,5			
	159	240	5 600	9,04	2,65			
	92	415	2 570	15,7	0,85	MR 2I 5 - 112 M 4 B5R 24 × 200	50	58
	105	364	4 370	13,7	1,12			
	118	324	4 620	12,2	1,4			
	131	292	4 750	11	1,6			
	145	264	4 120	9,96	1,9			
	166	230	4 120	8,67	2			
	184	208	3 650	7,85	2,12			
	202	189	3 550	7,14	2,12			
	220	173	3 250	6,53	2,12			
	142	269	2 800	10,2	1,25	MR 2I 4 - 112 M 4 B5R 24 × 200	49	57
	157	243	2 360	9,18	1,4			
	173	221	2 500	8,34	1,5			
	199	192	2 360	7,23	1,7			
	219	174	2 430	6,57	1,9			
	256	149	2 180	5,63	2,12			
	285	134	2 240	5,06	2,12			
	316	121	2 240	4,56	2,12			
	360	106	2 300	4	2,12			
	182	209	2 300	15,9	1,12	MR 2I 4 - 100LB 2 B5R 24 × 200	43	49
	202	189	2 500	14,4	1,4			
	229	167	2 720	12,7	1,7			
	257	149	2 900	11,3	2			
	286	134	2 500	10,2	2,36			
	317	121	2 570	9,18	2,8			
	348	110	2 570	8,34	3			

8 - Programma di fabbricazione

8 - Selection tables


P_1 kW	n_2 min ⁻¹	M_2 N m	F_{t2} N	i	f_s		Massa Mass	
							HF kg	F0 kg
4	402	95	2 720	7,23	3,35	MR 2I 4 - 100LB 2 B5R 24 × 200	43	49
	442	86	2 720	6,57	3,75			
	516	74	2 720	5,63	4			
	574	67	2 720	5,06	4			
	638	60	2 650	4,56	4			
	726	53	2 650	4	4			
5,5	62	848	6 300	23	1,06	MR 3I 7 - 112MC 4 B5* 28 × 250	73	83
	67,8	775	6 700	21	1,18			
	78,4	670	7 100	18,2	1,25			
	85,1	617	9 500	16,8	1,25	MR 2I 7 - 112MC 4 B5* 28 × 250	73	83
	91,3	575	8 500	15,6	1,4			
	100	523	7 500	14,2	1,7			
	112	470	7 750	12,8	1,9			
	121	436	8 000	11,8	2			
	134	392	6 900	10,6	2,24			
	163	323	7 100	8,75	2,65			
	89,1	590	5 800	16	0,85	MR 2I 6 - 112MC 4 B5R 24 × 200	68	78
	99,5	528	6 150	14,3	1			
	114	461	6 500	12,5	1,25			
	128	410	5 600	11,1	1,5			
	143	369	4 870	10	1,8			
	158	333	5 150	9,04	1,9			
	176	299	4 500	8,11	2,24			
	194	270	4 500	7,33	2,24			
	229	229	4 620	6,22	2,24			
	255	206	4 620	5,58	2,24			
	278	189	4 500	5,13	2,24			
	132	398	3 350	10,8	1	MR 2I 5 - 112MC 4 B5R 24 × 200	55	65
	148	355	4 120	9,64	1,25			
	164	319	3 550	8,67	1,5			
	182	289	3 650	7,85	1,5			
	200	263	3 750	7,14	1,5			
	218	241	3 450	6,53	1,5			
	258	204	3 250	5,53	1,5			
	279	188	3 070	5,11	1,5			
	324	162	3 070	4,4	1,5			
	301	175	3 150	9,64	2,5	MR 2I 5 - 112MB 2 B5R 24 × 200	48	54
	335	157	3 070	8,67	2,8			
	197	267	1 850	7,23	1,25	MR 2I 4 - 112MC 4 B5R 24 × 200	54	64
	217	242	1 500	6,57	1,4			
	253	207	1 850	5,63	1,5			
	282	186	1 900	5,06	1,5			
	313	168	1 950	4,56	1,5			
	356	147	2 120	4	1,5	MR 2I 4 - 112MB 2 B5R 24 × 200	47	53
	228	230	2 430	12,7	1,25			
	256	205	2 180	11,3	1,5			
	286	184	1 850	10,2	1,7			
	316	166	1 950	9,18	2			
	348	151	1 650	8,34	2,24			
	401	131	1 950	7,23	2,5			
	441	119	2 000	6,57	2,8			
	516	102	2 120	5,63	2,8			
	573	92	2 120	5,06	2,8			
	637	83	2 060	4,56	2,8			
	725	72	2 120	4	2,8			
7,5	93,8	763	6 000	15,5	0,9	MR 2I 7 - 132M 4 B5R 28 × 250	98	110
	104	689	7 750	14	1,06			
	112	642	7 750	13	1,25			
	123	584	6 900	11,8	1,5			
	136	525	5 800	10,6	1,7			
	166	432	6 150	8,75	2			
	181	395	6 300	8	2			
	207	346	5 800	7	2,12			
	227	316	5 800	6,4	2,12			
	262	273	5 800	5,53	2,12			
	290	247	5 800	5	2,12			

* Potenza o corrispondenza potenza-grandezza motore non normalizzata.

* Power or motor power-to-size correspondence not according to standard.

8 - Programma di fabbricazione

8 - Selection tables

P_1 kW	n_2 min ⁻¹	M_2 N m	F_{t2} N	i	f_s		Massa Mass	
							HF kg	F0 kg
7,5	125	574	4 500	11,6	0,95	MR 2I 6 - 132M 4 B5S 24 × 200	93	105
	143	501	5 000	10,1	1,18			
	160	446	4 370	9,04	1,4			
	179	401	4 500	8,11	1,6			
	198	362	3 870	7,33	1,7			
	233	307	4 000	6,22	1,7			
	260	276	4 120	5,58	1,7			
	283	253	4 120	5,13	1,7			
	185	388	2 430	7,85	1,12	MR 2I 5 - 132M 4 B5S 24 × 200	80	92
	203	353	2 650	7,14	1,12			
	222	323	2 360	6,53	1,12			
	262	273	2 360	5,53	1,12			
	284	252	2 240	5,11	1,12			
	330	217	2 360	4,4	1,12			
	267	269	2 900	10,8	1,4	MR 2I 5 - 112MC 2 B5R 24 × 200	54	63
	299	240	2 720	9,64	1,8			
	332	216	2 360	8,67	2,12			
	367	195	2 500	7,85	2,12			
	403	178	2 570	7,14	2,12			
	441	162	2 300	6,53	2,12			
	521	138	2 180	5,53	2,12			
	563	127	2 060	5,11	2,12			
	655	109	2 060	4,4	2,12			
9,2	117	749	5 450	12,4	0,9	MR 2I 7 - 132MB 4 B5R 28 × 250	102	114
	130	677	6 500	11,2	1,12			
	139	630	6 700	10,4	1,25			
	153	573	6 000	9,45	1,5			
	171	515	6 150	8,5	1,5			
	207	424	5 450	7	1,7			
	227	388	5 450	6,4	1,7			
	262	335	5 600	5,53	1,7			
	290	303	5 600	5	1,7			
11	139	756	4 870	10,4	1,06	MR 2I 7 - 132MC 4 B5R 28 × 250	105	117
	153	687	5 300	9,45	1,25			
	170	618	5 600	8,5	1,18			
	206	509	5 150	7	1,4			
	226	465	5 300	6,4	1,4			
	261	402	5 600	5,53	1,4			
	289	363	5 600	5	1,4			